A75M-HVS

AMD A75 Hudson D3 芯片組













规格尺寸	- Micro ATX 规格: 8.9 英吋 x 8.5 英吋, 22.6 厘米 x 21.6 厘米 - CPU 供电采用固态电容
中央处理器	- 支持 Socket FM1 100W 处理器 - 支持 AMD Cool 'n' Quiet 降温静音技术 - UMI-Link GEN2

芯片 AMD A75 FCH (Hudson-D3) 芯片組 双通道DDR3内存技术

内存 2 x DDR3 内存插槽 支持 DDR3 2400+(超频)/1600(超频)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered 内存 系统内存最大容量: 16GB

1 x PCI Express 2.0 x16 插槽

扩充插槽 1 x PCI Express 2.0 x16 抽槽 1 x PCI 插槽 1 x PCI 插槽 支持 AMD 双显卡

显卡

- AMD Radeon HD 65XX/64XX 显卡
- DX11 级别 (GPU, Pixel Shader 5.0
- 最大共享显示内存 512MB
- 观显示输出: 支持由独立显示控制器控制的 HDMI 与 D-Sub 端口
- 支持 HDMI 1-4a 技术、最大分辨率达 1920x 1020 @ 60Hz
- 支持 D-Sub,最大分辨率达 1920x1600 @ 60Hz
- 支持 D-Sub,最大分辨率达 1920x1600 @ 60Hz
- 支持 D-Sub,最大分辨率达 1920x1600 @ 60Hz
- 支持 D-Sub,国大的编字基本,以为"在一个专家",以为"在一个专家",以为"在一个专家",以为"在一个专家",以为"在一个专家",以为"在一个专家",以为"在一个专家",以为"在"技术",以为"有"技术",以为"有"技术",以为"有"技术",以为"技

5.1声道高保真音频(VIA[®] VT1705 音频编解码器) 支持 THX TruStudio™ 音效

PCIE x 1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111E 支持网络唤醒功能(Wake-On-LAN) 支持网络侦测 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az 支持 PXE 网络

/0面板 背板I/O /U回板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x VGA/D-Sub接口 1×HDMI接口

1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯(ACT/LINK LED和SPEED LED) HD 音频插孔: 线性输入/前置喇叭/麦克风

6 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1 和 RAID 10), NCQ, AHCI 和 "热糠坳" 功能 SATA3

4 x USB 3.0 接口, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 up 到 5Gb/s USB 3.0

板载接口

- 6 x SATA3 6.0 接口 (Gb/s) - 1 x 紅外线接针 - 1 x CIR 接针 - 1 x FIR 机锡 接针 - 1 x FOR M锡 上接针 - 1 x COM端口接针 - CPU/机箱(地源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 8针12V电源接口 - 前面板音频接口 - 3组USB 2.0针状接头 (支持 6 个USB 2.0接口)

BIOS特性 支持图形界面的 32Mb AMI UEFI Legal BIOS 及对部分, 支持"即插即用" 符合ACPI 1.1,支持唤醒与自动开机(Wake Up Events) 支持SMBIOS 2.3.1 内存、 VDDP、南桥电压多重调节

驱动程序,应用软件,杀毒软件 (试用版), AMD LIVE!™ 3D 媒体浏览器, AMD Fusion, CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; Creative Sound Blaster X-Fi MB -试用版) 支持光盘

独家功能

ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) 华蒙 Instant Boot 华蒙 Instant Flash 华蒙 APP Charger 华蒙 SmartView 华寧 深地增压极速 USB Hybrid Booster(安心超频技术): - 华擎 U-COP(华擎通用CPU过热保护技术)

硬件监控 机箱温度检测 CPU/机箱/电源风扇转速计 CPU/机箱静音风扇 CPU/机箱积扇多速控制 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压

操作系统 支持Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit

FCC, CE, WHQL 支持 ErP/EuP(需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器) 认证

快速安装指南,支持光盘,I/O挡板 2 x SATA 数据线(选购) 附件



25500

DMARK VANTAGE







2400+











產品摘要

- 支持 Socket FM1 100W 处理器
- AMD A75 Hudson D3 芯片組支持 6 組原生 SATA3, 4組原生 USB 3.0 接口

<<<

- 支持双通道DDR3 2400+ (超频) 内存技术
- 支持AMD 双显卡
- 双 VGA输出选项: D-Sub, HDMI
- 5.1声道高保真音频(VIA® VT1705 音频编解码器)
- , Supports THX TruStudio™
- 通过 HDMI 1.4a 支持蓝光 3D 立体
- 支持涡轮增压极速 USB, 图形化 UEFI BIOS 界面
- 支持Good Night LED, APP Charger, SmartView
- 附赠: CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。

A75M-HVS

AMD A75 Hudson D3 芯片組



史上最强板载显卡

测试规格		
型号	华擎 A75M-HVS	其它 A75 Motherboard
芯片组	Hudson D3	Hudson D3
处理器	AMD A8-3850 2.9 GHz	AMD A8-3850 2.9 GHz
内存	Kingston DDRIII 2250 2GB*2	Kingston DDRIII 2250 2GB*2
显卡	ATI HD 6600	ATI HD 6600
硬盘	Western Digital WD6402AAEX	Western Digital WD6402AAEX

APU 集成显卡效能



50.82%

性能胜出

3DMark Vantage (Performance)

华擎 A75M-HVS



其它 A75 主板





其它 A75 主板 华擎 A75M-HVS

双显卡效能

3DMark Vantage (Performance)

华擎 A75M-HVS



其它 **A75** 主板



GRAPHICS



性能胜出



其它 A75 主板 华擎 A75M-HVS

支持 DDR3 2400+

史上最快速 A75 主板, 支持 DDR3 2400+







A75M-HVS

AMD A75 Hudson D3 芯片組



涡轮增压极速USB

全球最快速的USB 传输速度。



USB 3.0 性能比较



原生支持 SATA3和 USB 3.0

AMD A75 Hudson D3 芯片组原生支持6个SATA3和4个 USB 3.0端口 华擎 A75 主板系列支持丰富的存储选项:AMD A75

Hudson D3 芯片组原生支持 USB 3.0 与 SATA3。

AMD Steady Video

AMD Steady Video™:最新视频后处理能力,可为家庭/在线视频提供自动降低抖动的功能

讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件









THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制 音频一样出色的音效体验。

Tru **Studio**

图形化 UEFI BIOS 界面

- * 图形视觉体验 * 可使用鼠标
- * 支持 3TB 硬盘启动



AXTU 全功能調節軟件

华擎超级调节工具(ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU))是一个全功能软件 ,可让您在友好的界面中微调各个不同功 能,包括硬件监控,风扇控制,OC DNA



USB 3.0

4 x USB 3.0 5Gb/s







App Charger

苹果充电器的最佳伴侣

